

**STACIONARNI UREĐAJI ZA ISPUMPAVANJE CRNIH / KALJUŽNIH VODA
SA BRODICA**

MODEL: FF/FB



1. OPIS OPREME

Uređaj se sastoji od:

- kućište od inoxa dimenzija D=700mm, Š=800mm, V=1000mm;
- namotaj za usisno crijevo
- usisno crijevo promjera 1 ½ ", duljine 20 metara opremljeno brzom spojkom
- komplet priključaka za tank otpadnih voda na brodicama
- peristaltic pumpa opremljena sa 2 kom. prigušivača vibracija
- elektro motor 2,2 kW
- el. upravljački ormar
- spojnice za cijevi

2. PRINCIP RADA

Privežite brodicu uz obalu što bliže mjestu gdje se uređaj nalazi. Na palubi brodice skinite čep od tanka otpadnih voda. Na usisno crijevo spojite jedan od priključaka koji odgovara tanku otpadnih voda na brodici. Usisno crijevo spojite na tank otpadnih voda na brodici. Otvorite ventil na usisnom crijevu. Startajte pumpu uključivanjem gl. sklopke START. Kada je tank otpadnih voda na brodici prazan, pustite pumpu da radi dok se usisno crijevo i pumpa u potpunosti ne isprazne. Zatim isključite gl. sklopku STOP na el. ormaru uređaja. Zatvorite ventil i vratite usisno crijevo u početnu poziciju na namotaj za crijevo.

Prilikom gore navedenih radnji koristite zaštitne rukavice.

Uređaj se smije koristiti samo za jednu vrstu otpadne vode. Ili za crne ili za kaljužnene vode.

3. SHEMATSKI PRIKAZ UREĐAJA



4. ELEKTRO SISTEM

Električno napajanje je 220V/50Hz/1 faza. Na zahtjev kupca može se isporučiti i EM sa napajanjem od 380V/50Hz/3 faze.

5. DIMENZIJE I TEŽINE

MODEL	širina (mm)	dužina (mm)	visina (mm)	težina (kg)
FF/FB	800	700	1000	200

6. UREĐAJ JE IZRAĐEN SUKLADNO EUROPSKIM DIREKTIVAMA

- Direktiva 2006/42/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka)
- Direktiva 2004/108/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. Prosinca 2004. O usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost i stavljanju izvan snage Direktive 89/336/EEZ
- Direktiva 2006/95/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica

Uredaj se u potpunosti može izraditi prema zahtjevima klijenta.